

| シルク印刷                                   | 名称               |          | 型番(規格)            | 備考                                       | 個数 |                       |
|---|------------------|----------|-------------------|--|----|-----------------------|
| C9                                      | アルミ電解コンデンサー      | ELNA     | 180V 470uF        | 22mm径 25mm径でもギリギリ可能。高さは41mm以下            | 1  | →200V 470uF (22mm径)   |
| C31                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RJ3 | 10V 100uF         |  | 1  |                       |
| C33                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RSG | 16V 220uF         |  | 1  | →25V 220uF            |
| C34                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RJ3 | 6.3V 100uF        |  | 1  | →10V 100uF            |
| C38                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RJ3 | 50V 3.3uF         |  | 1  |                       |
| C35                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RJ3 | 25V 10uF          |  | 1  | →35V 10uF             |
| C24                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RSG | 25V 1000uF        |  | 1  |                       |
| C25                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RSG | 16V 680uF         |  | 1  | →25V 680uF            |
| C27                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RSG | 25V 220uF         | 製造時期によっては120uFの場合がある                     | 1  |                       |
| C28                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RJ3 | 16V 100uF         |  | 1  |                       |
| C40,C41                                 | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RSG | 10V 5600uF        |  | 2  |                       |
| C42                                     | アルミ電解コンデンサー      | ELNA RJ3 | 6.3V 2200uF       |  | 1  | →10V 2200uF           |
|   |                  |          |                   | 電解コンデンサ本数合計                              | 13 |                       |
| F1                                      | ヒューズ             |          | 250V 4A           | 小型                                       | 1  |                       |
| L1                                      | コモンモードチョークコイル    |          |                   |  | 1  |                       |
| C1,C2                                   | タライストフィルムコンデンサ   | 日通工      | 2B224             | 交流電源用 CFD-N シリーズ                         | 2  |                       |
| C3,C4                                   | 交流電源用セラミックコンデンサ  | 村田       | 332M AC 250V      |  | 2  |                       |
| C6                                      | 交流電源用セラミックコンデンサ  | 村田       | 222Z AC 250V      |  | 1  |                       |
| C12                                     | 安全規格認定セラミックコンデンサ | 村田       | 400V 4700pF(472M) |  | 1  |                       |
| R1                                      | パワーサーミスタ         | 石塚電子     | 8D-13             |  | 1  |                       |
| R2                                      | 酸化金属被膜抵抗         |          | 1/4W 1MΩ          |  | 1  |                       |
| BD1                                     | ブリッジダイオード        | サンケン     | RBV-406M          | 600V 4A                                  | 1  |                       |
| T1                                      | トランス             | TOKIN    | Q1717A1B          |  | 1  |                       |
| T2                                      | トランス             | TOKIN    | Q1716A2B          |  | 1  |                       |
| D23                                     | 高速高効率ダイオード       | 東芝       | 5DL2CZ            | 200V 5A 35ns 代替 F5KFU20/5CH25M           | 1  |                       |
| D27                                     | ショットキーバリアダイオード   | サンケン     | FMB33S            | 代替 FMB34S                                | 1  | 33Sが30V12A、34Sが40V12A |
| D26                                     | ダイオード            | 日本インター   | 11ES2             |  | 1  |                       |
| D2,D3,                                  | 高周波整流ダイオード       | サンケン     | AG01A             |  | 2  |                       |
| D25,D28,D31,D32,D33,D34,D35,D51,D52,D53 | ファストリカバダイオード     | 日本インター   | 11EFS2            | D33,D35,D51,D53 は代替 1SS289               | 10 |                       |
| ZD31                                    | ツェナーダイオード        | 日立       | HZS7B-1L          | ツェナー電圧6.7V~7.0V 代替 RD6.8EB等の6.8Vの定電圧ツェナー | 1  | RD6.8EB               |
| ZD32                                    | ツェナーダイオード        | 日立       | HZ5A-1L           | ツェナー電圧4.3V~4.5V 代替 RD4.3EB等の4.3Vの定電圧ツェナー | 1  | RD4.3EB               |
| ZD51                                    | ツェナーダイオード        | 日立       | HZS15-1L          | ツェナー電圧14.1V~14.7V 代替 RD15EB等の15Vの定電圧ツェナー | 1  | RD15EB                |
| ZD82                                    | ツェナーダイオード        | 日立       | HZS6A-1L          | ツェナー電圧5.2V~5.5V 代替 RD5.6EB等の5.6Vの定電圧ツェナー | 1  | RD5.6EB               |
| IC31                                    | 三端子レギュレーター       | NEC      | 78M05             | 5V 500mA                                 | 1  |                       |
| IC83                                    | シャントレギュレータ       | NEC      | uPC1093J          | 代替 TL431CLP                              | 1  |                       |
| IC22                                    | ドロップ方式三端子        | サンケン     | SI3122V           | 12V 2A                                   | 1  |                       |
| IC23                                    | 三端子レギュレーター       | NEC      | 78M12             | 12V 500mA                                | 1  |                       |
| PC31,PC51                               | フォトカプラ           | SHARP    | PC817C            | Cランク 代替 TLP521-1BL                       | 2  |                       |
| PC52                                    | フォトサイリスタ         | 東芝       | TLP541G           | 代替 SI2MD1                                | 1  |                       |
| Q1                                      | MOS FET          | 東芝       | 2SK643            | 代替 2SK724/2SK735                         | 1  |                       |
| Q51                                     | トランジスタ           | 東芝       | 2SC2655           |  | 1  |                       |
| Q32,Q33,Q53                             | 小信号トランジスタ        |          | 2SC1815-Y         |  | 3  |                       |
| Q31                                     | 電力用ランジスタ         | NEC      | 2SC2333           | 代替 2SC2335                               | 1  | 2SC2335               |
| R99                                     | 金属被膜抵抗           |          | 1/6W 316Ω         |  | 1  | 1/4W                  |
| R100                                    | 金属被膜抵抗           |          | 1/6W 301Ω         |  | 1  | 1/4W                  |
| R41,R51,R57                             | 金属被膜抵抗           |          | 1/6W 10Ω          |  | 3  | 小型1/4W                |
| R33,R34                                 | 金属被膜抵抗           |          | 1/6W 100Ω         |  | 2  | 小型1/4W                |
| R102                                    | 金属被膜抵抗           |          | 1/6W 120Ω         |  | 1  | 小型1/4W                |
| R95                                     | 金属被膜抵抗           |          | 1/6W 220Ω         |  | 1  | 小型1/4W                |

